

인쇄 드라이버 사용자 정의 도구

Print Driver Customization Tool (PDCT)

정의

프린터 드라이버의 초기 값 및 인쇄 설정 변경을 제한하는 사용자 정의 드라이버를 생성하기 위한 도구 입니다.

절차

[1단계] 컴퓨터 (PC)에 Print Driver Customization Tool 다운로드 [2단계] 컴퓨터 (PC)에 사용중인 복합기 프린터 드라이버 다운로드 [3단계] PDCT에서 드라이버의 기본값 설정 [4단계] 사용자 정의 드라이버 패키지 설정

[1단계] 컴퓨터 (PC)에 Print Driver Customization Tool 다운로드

- 1. 프린터 드라이버 다운로드를 위하여 '한국후지필름비즈니스 이노베이션' 홈페이지에 접속합니다. (https://www-fbkr.fujifilm.com/)
- 2. 지원 및 다운로드 항목을 누릅니다.
- 3. 검색 엔진에 'PDCT' 또는 'Driver' 를 검색 합니다.

지원 및 다운로드

해당 제품의 이름이나 번호를 입력하여 주십시오.



4. 검색 후 [유틸리티] 탭을 선택하여 'Print Driver Customization Tool' 을 다운로드 합니다.

Print Driver Customization Tool 드라이버 및 다운로드

					제품 다시 검색하기
	드라이버	온라인 도움말	매뉴얼	유틸리티	제품교육
	운영 체제 Window	rs 10 64bit 🗸 언어	한국어	~	
đ	배당 언어에 대한 유틸리티를	찾을 수 없습니다. 영문 유틸리티	를 사용하시기 바랍니다.		
	권장 Print Driver Cus 버전: 3.0.5.2 호함 제품	tomization Tool > 및 운영체제 > 파일 정보 >			

5. 다운로드 받은 파일을 압축 해제합니다.

 PDCT > Print Driver Customization Tool
 ffpdct23031nw6 4cien

[2단계] 컴퓨터 (PC)에 사용중인 복합기 프린터 드라이버 다운로드

*Apeos C2560 제품을 예시 모델로 선정 하였습니다.

 후지필름 비즈니스이노베이션 공식 웹 사이트에 접속 후 지원 및 다운로드 페이지에서 복합기 모델명을 검색하여 프린터 드라이버를 다운로드 합니다.

지원 및 다운로드

해당 제품의 이름이나 번호를 입력하여 주십시오.

2560	검색		> 제품 이름 찾	기
Apeos 2560			> 오류 코드 겉	ј색
Apeos C2560			> 이지 셋업 다운로	2
ApeosPort 2560				
ApeosPort C2560				
Ч;			모델 선택	
	백하십시	*	제품 분류 및 제품군을 먼저 선	
프린터			피아디지도.	
수 ㅍ ㅌ 웨 어				

FUJIFILM

2. 다운로드 한 프 자동으로 압축(린터 드라이버를 더블 클릭하여 이 해제되면 설치 프로그램이 실	계 실행합니다. 실행됩니다.			~
Driver Package					\sim
	Extracting files to ffac3060pcl62304 Extracting from ffac3060pcl623043	430w646iml folder Dw646iml.exe DLL¥fflinst.dll			
	Installation progress				_
		Pause	Ca	ancel	

3. 드라이버 설치 화면이 표시되면 [X] 선택하여 프로그램 종료를 합니다.

프린터 드라이버 설치		FUJIFILM
	설치 시작	



지원 도구

[3단계] PDCT에서 드라이버의 기본값 설정

1. [1단계]에서 압축을 해제한 폴더에 접속하여 'Print Driver Customization Tool'에 있는 'pdct' 파일을 실행 합니다.



FUJIFILM

2. [2단계]에서 다운로드한 프린터 드라이버의 파일을 [Browse] 를 선택하여 Inf 파일을 첨부 합니다.

3. 사용하시는 모델을 선택 후 [Default Settings] 를 선택하여 인쇄 기본값 조정을 합니다

Print Driver Customization Tool	Print Driver Customization Tool						
Original Print Driver:	ii						
		Browse					
For Windows(R) 64-Bit(x64) Edition							
C:¥Users¥cnsongda¥Desktop¥PDCT¥ffac306	0pcl6230430w646iml¥Software¥PC	Browse					
	DDCT + ffac2060pal6220420w646iml	+ Coffuero + DCL + amd64	· Common · 001				
List of Supported Models:) Common) 001	271			
Models Defa	이듬 『fflznie3 dl	수성한 날짜 2020-07-15 오저 0·23	유영 미 파일	크기 512KB			
FF Apeos C2060 PCL 6	FFMA4PCLA	2023-04-20 오전 11:01	보안 카탈로그	39KB			
FF Apeos C2560 PCL 6	FFMA4PCLA.cfg		CFG 파일	1KB			
FF Apeos C3060 PCL 6	ffma4pcla.ch	2023-03-22 오전 9:39	<u>CH 파일</u>	<u>95KB</u>			
	FFMA4PCLA	2023-03-22 오전 9:42	설치 정보	10KB			
Custom Settings		일반적인 경로는	- 다음과 같습니	-/ <i>⊏</i> /.			
		Software > PCL	>amd64>Com	mon>001			
Default Settings	User Operation Restrictions						
Default Settings(EF Apeos C2560	PCL 6)	×					
Default Settings(FF Apeos C2560 PCL 6) ····································							
Unit for Length Input: Millimeters O Inches							
OK Cancel Defaults							

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation

서울특별시 중구 서소문로 11길 19 배재정동빌딩 B동 전화 15448988

4.인쇄 기본설정값에 대한 제한 제한 제한 여부를 설정합니다.	한 설정이 필요한 -	경우 [User Oper	ation Restri	ctions] 를 선택하여
(Restricted 제한함을 선택할 Print Driver Customization Tool	경우 이후 설치된	^년 인쇄 드라이버	기본값 조정	성이 비활성화됩니다) <
Por Windows(K) 32-bit(X86) Edition			Browse	
Ear Windows(R) 64-Bit(v64) Edition			bronsen	
C:¥Users¥cnsongda¥Desktop¥PDCT¥	ffac3060pcl6230430w6	46iml¥Software¥PC	Browse	
List of Supported Models:				
Models	Default Settings	User Operation Res	strictions	
FF Apeos C2060 PCL 6	Madified			
FF Apeos C3060 PCL 6	Modified			
Custom Colliner				
Custom Settings				
Default Settings	User (Operation Restrictions.		
User Operation Restrictions	(FF Apeos C256	↓ — C		
				1
····퀄러모드 : Unrestri	icted 💌			
용지크기 : Unrestri	cted ed			
배율 시성 <u>Unrestricted</u>	cieu			
·····································	Unrestricted			
····배치순서 : <u>Unrestric</u>	<u>ted</u>			
페이지 경계선 표시 :	Unrestricted			
⊡ 제본/포스터/혼합크	기원고			
·····작업종류: <u>Unrestric</u> 교. 트레이/축력	<u>cted</u>			
표 ─ □ ,/ = □				
⊡ 워터마크/서식				
⊞… 상세 설정				
· 팩스				
표. 구성				
				1
	ОК С	ancel	Defaults	J

FUJIFILM

4.하기 화면에 표시되는 순서에 맞게 작업을 합니다.

Print Driver Customization Tool			>	<	
Original Print Driver:					
For Windows(R) 32-Bit(x86) Edition			0		
For Windows(R) 64-Bit(x64) Edition			Browse		
C:¥Users¥cnsongda¥Desktop¥PDCT	¥ffac3060pcl6230430w64	6iml¥Software¥PC	Browse		
List of Supported Models:					
Models FF Apeos C2060 PCL 6	Default Settings	User Operation R	estrictions		
FF Apeos C2560 PCL 6	Modified				
FF Apeos C3060 PCL 6	Completed				×
Custom Settings Default Settings Create Print Driver only for Models w	The following amd64 f 4 Ope	subfolder has beer older: Driver for Wi	eu. n created in the sp indows® 64-bit (v Close	ecifie (64) v	d folder. ersion 코멘트를 작성
사용자정의드라이베			(Up to 100	2	사요자전이 저장 경리 서태
			characters)	2.	시 이지 이 지 이 이 가 이 이 다 이 이 아이
Store Print Driver after Customization:				3.	사용사장의 드라이머 만들기
C:#Users#chsongda#Desktop#PDC1	+Custom		Browse	4.	정상적으로 완료된 팝업
About 3	Start Customizing	Close	Help	5.	생성된 사용자정의 드라이버 경로
5. 내 PC » 바탕 화면 » PDCT » C	Custom →	ب ت ~	Custom 검색	k	
이름	수정한 날찌	유형	a o		
🔜 amd64	2024-05-0	1 오후 12:24 파일	일 폴더	I	
				1	

FUJIFILM

[4단계] 사용자 정의 패키지 설정

1. [1단계]에서 압축을 해제한 폴더에 접속하여 'Easy Setup for Customized Print Driver' 폴더에 있는 'MKSetup' 파일을 실행 합니다.

	- I /	« ffpdct23031nw64.	> Easy Setup for C	ustomized Print Driver	~ Ō
		8 Holo		dassadmin ev	
Easy Setup for Customized Print Driver	Print Driver Customization Tool		60 -		Ezbli.di
		ffzddmif2.dll	MkSetup	readme	setup.ex_

2. [3단계] 에서 사용자정의 드라이버로 설정한 경로에서 INF 파일을 추가 합니다.

asy Setup for Customized Print Driver		×						
You can create a package to set up a custom pr Specify the settings and the save location, then o	inter driver. click <mark>(</mark> Create S	etup Package].						
Custom Driver File:(U)								
		Browse(O)						
Select Model:(M)			2					
Printer (1)	<pre> « PDCT ></pre>	Custom → amd64	·	∽ [~]	amd64 검색			P
(inter.(i)	틀더							•
	이름	^		정한 날찌	ł	유형		
Destination Port:	FFMA4	PCLA	20	23-03-22	2 오전 9:42	설치 정보	-	
Select your printer port V								
Setup Options Delete printers that cannot coexist(D)	1							
Run setup without screen display(R)								
Allow general user to run(A)	/ < A 파일 이름(N)	FFMA4PCLA		~	Driver file (*	.inf)		~
Save Setup Package to:(F)	_				열기(0)		취소	
		Browse(B)						
	Create Se	tup Package(C)						
About(T)	Close(E)	Help(H)						

FUJIFILM

3. 마지막으로 사용자정의 드라이버로 설정할 아래 항목을 확인 합니다.

1 드라이버 서치 ㅎ 커프티(PC)에 프시티느 이르
1. 드다이미 결지 후 김규더(FC)에 표시되는 이금
2. Local Port 또는 Standard TCP/IP port 설정
3. 최종 드라이버 패키지 저장 경로를 설정
4. 패키지 생성
✓ Č

주의: 해당 폴더안에 있는 Setup 파일 외 모든 항목을 압축 하여 배포 하셔야 설치시 오류가 없습니다.

FUJ¦FILM